# Garažna vrata - ROBO (MKL Systems)

Za nadzemna vrata proizvođača ROBO (ugradnja ili zastupanje tvrtke MKL Systems), spajanje relejnih kontrola zahtijeva malu intervenciju u motoru nadzemnih vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Otvaranje električne upravljačke kutije vrata prtljažnika vrši se na sljedeći način:
Idite na stražnji dio motora gdje se nalaze vrata za otvaranje:

image-1686736568114.png

image-1686737626010.png

Nakon otvaranja vrata ormara, pojavljuje se sljedeći prikaz, a mi se fokusiramo na priključnu ploču, iza kabela, kao što je prikazano na slici:

image-1686737666887.png

Kao što je prikazano na donjoj slici, na X3 priključni modul spajamo se dvožilnim kabelom označenim s PB i GND.

image-1686737734833.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

>

Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #2
Created 2026-01-27 10:54:26 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-02-11 10:11:13 UTC by Dejan Mrak