Garažna vrata Hormann - A445

Za vrata proizvođača Horman, spajanje relejnih kontrola zahtijeva malu intervenciju u električnoj kutiji vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Otvaranje električne upravljačke kutije vrata dizala vrši se na sljedeći način:

Odvrnite svih 6 vijaka kao što je prikazano na slici ispod:

image-1591949127567.png

Nakon otvaranja upravljačke kutije, pojavljuje se sljedeći prikaz, a fokusiramo se na priključnu ploču, iza kabela, kao što je prikazano na slici:

image-1591949427064.png

Kao što je prikazano na donjoj slici, na X3 priključnom modulu spajamo se dvožilnim kabelom na broj 2 i broj 6.

image-1591949552804.png

image-1591949642815.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

Revision #5
Created 2020-06-01 16:40:41 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-01-27 10:20:52 UTC by Dejan Mrak