Montaža FireApp TV zaslona/monitora s relejnim izlazima

U nastavku su opisane detaljne upute za montažu TV zaslona/monitora s ugrađenim FireApp Box-om i relejnim izlazom za
otvaranje vrata.

! Prije montaže TV zaslona/monitora s ugrađenim FireApp box-om (modul za prikaz FireApp sustava),
preporučamo da unaprijed pripremite sve potrebne instalacije (podžbukno ili nadžbukno).

- 2x 230V AC utičnica za rad računala i TV-a.
- 1x LAN utičnica sa RJ45 konektorom ili LAN priključni kabel s RJ45 konektorom i aktivnom internetskom vezom s osnovnim IP postavkama.
- 2-žilni kabel za relejni priključak za otvaranje vrata (Ako imate više vrata, pripremite kabel za više vrata.)
(Kako i gdje pronaći prave kontakte na različitim ormarima vrata možete pronaći klikom na ovaj LINK)

Pred-priprema instalacije izgleda ovako:

image-1591025019941.png__image-1591025051987.png

ili ovako:

TV-NOSILEC2.jpg

U kompletu čete dobiti TV zaslon/monitor koji sa zadnje strane ima pričvršćen FireApp Box.
Komplet izgleda približno tako:

image-1606072364386.png

Na željeno mjesto postavimo zidni nosač.

TV-Nosilec.jpg

Namjestimo TV i uključimo kabel napajanja i internet kabel.

TV-NOSILEC1.jpg

Nakon toga zalijepite **SENZOR POKRETA**, koji je pričvršćen za FireApp box sa cca. 1m kabela. Senzor najčešće zalijepimo na gornju ili donju stranu TV-a, kako bi reagirao sa čim većim dosegom u prostoru.

TV-NOSILEC3.jpg

Na kraju slijede upute za spajanje releja za otvaranje vrata ukoliko ste e odlučili za takav komplet FireApp box-a.

Upute za spajanje možete pronaći na slijedećem linku: TUKAJ

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #12
Created 2020-06-01 15:06:40 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:07:53 UTC by Dejan Mrak